



ASTRACOM 42B/1

FUNKGERÄTE UND ZUBEHÖR
 NATÜRLICH AUS DER
BAUSATZ ZENTRALE
 OSKAR KAWAN
 1200 Wien, Stromstraße 21
 Tel. 33 11 79
 dem CB-Funker soll langsam ein Begriff!

ASTRACOM 42B/1 - Heimstation ist ein nach der modernsten Technik entwickeltes CB-Sprechfunkgerät. Sie arbeitet sowohl auf 220 Volt als auch auf 12 Volt-Akku. Sie ist auf PLL-Synthesizer-Basis aufgebaut und mit Digitalanzeige, Mic-Gain-Regler, Deltaschaltung, Kanal-9-Bevorzugung, RX- u. TX-Anzeigelämpchen, Kopfhöreranschluß, PA-Schaltung und Externlautsprecheranschluß ausgestattet.

TECHNISCHE DATEN

Allgemein

- Zahl der Kanäle: 40 (26.965 - 27.405 MHz)
- Modulation: FM
- Frequenzaufbereitung: Quarzgesteuerter PLL
- Frequenzstabilität: + 1,5 kHz oder besser
- Temperaturbereich: - 10° C bis + 55° C
- Betriebsspannung: a) 220 VDC
b) 13,2 V Akku
- Antennen-Impedanz: 50 Ohm
- Maße: Breite 333 mm, Höhe 120 mm, Tiefe 250 mm
- Gehäuse: Stahl mit Holzseitenteilen
- Gewicht: 4,32 kg
- Sender:
- Ausgangsleistung: a) bei 220 V - 4 Watt
b) bei 12 V AKKU - 2 Watt
- Frequenzhub: maximal 2,2 kHz
- Stromverbrauch: 0,35 A ohne Modulation
- Empfänger:
- Eingangsleistung: 2 W
- Empfindlichkeit: 0,4 µV bei S+N0N = 10 dB
- Nebenkannalselektivität: 70 dB
- Störstrahlungsunterdrückung: 60 dB
- Spiegelfrequenzunterdrückung: 100 dB
- Lautsprecher Ausgangsleistung: 2 W/8 Ohm